

# LIFESIZE SHARE™

Plattform für kabellose Bildschirmfreigabe und Raumautomatisierung



## Erstellung und Automatisierung verbundener Meetingräumlichkeiten

Statten Sie Ihre Meetingräumlichkeiten mit praktischen Tools aus – nicht mit überwältigender Komplexität. Lifesize Share bringt verschiedene verbundene Technologien nahtlos zusammen. So können Ihre Meetings pünktlich beginnen, Ihre Präsentationen reibungslos ablaufen und Sie können sich die Aufmerksamkeit des gesamten Publikums sichern.

- Der Mehrzweck-Medien-Hub erleichtert das Betreten von Räumen sowie Zusammenarbeit, Meetings und Kommunikation.
- Das optimierte Benutzererlebnis ermöglicht eine einfachere Geräteverwaltung und Automatisierung multifunktionaler Meetingräumlichkeiten.
- Teilen Sie Multimediainhalte auf jedem gewünschten Bildschirm und profitieren Sie dabei von einer raschen, einfachen Einrichtung sowie einer sicheren, separaten kabellosen Verbindung.
- Sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen durch die Integration von und den Wechsel zwischen verbundenen Systemen und Software.

## Verschiedene Anwendungen. Ein einziges nahtloses Erlebnis

### Kabellose Bildschirmfreigabe

Schluss mit der Komplexität und dem Gewirr aus Kabeln, Steckern und Dongles in Ihrem Meetingraum. Jetzt können Sie direkt über Ihr Smartphone Ihren Laptop-Bildschirm freigeben, Full-Motion-Videos abspielen und sogar Präsentationen steuern.

### Digitale Beschilderung

Verwandeln Sie Bildschirme unterschiedlicher Größe in dynamische, automatisierte Inhaltsanzeigeflächen für Meetingraumbelegungspläne, Unternehmensnachrichten, Social-Media-Feeds und mehr – für jedes gewünschte Publikum, überall in Ihrem Büro.

### Whiteboard-Zusammenarbeit

Kombinieren Sie die Kreativität und Flexibilität von Whiteboards mit Ihrem Videokonferenzlebnis. Erfassen Sie Whiteboard-Inhalte sicher und in Echtzeit und teilen Sie sie mit Meetingteilnehmern.

### Teilnahme über Mobilgerät

Nutzen Sie die drahtlose Beacon-Technologie zum Starten von Lifesize Icon-Raumsystemen aus der Ferne und nehmen Sie über Ihr registriertes Smartphone einfach auf Knopfdruck an Meetings teil.

## SYSTEMKOMPONENTEN

- Lifesize Share-Gerät
- AC/DC-Netzteil
- HDMI-zu-HDMI-Kabel
- Ethernet-Kabel

## NETZWERK

- 1 x RJ-45 Netzwerk LAN 10/100
- 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WLAN

## DISPLAY-UNTERSTÜTZUNG

- Jedes Display mit HDMI-Eingang, das 1080p-Video Modi unterstützt

## RAUMSYSTEM-UNTERSTÜTZUNG

- Kompatibel mit Lifesize Icon™ und Videokonferenzsystemen von Dritten, die 1080p-Auflösung bieten und einen HDMI- oder DVI-D-Eingang haben (für DVI-D-Systeme ist ein Adapter auf HDMI erforderlich, nicht enthalten)

## I/O-ANSCHLÜSSE

- 1 x HDMI-Videoausgang
- 4 x USB-2.0-Hostanschlüsse

## VIDEOSPEZIFIKATIONEN

- Präsentationsauflösung: 1080p Full-HD
- Bis zu 30 fps im Präsentationsmodus
- Bis zu 60 fps im Videostreaming-Modus
- Max. Auflösung 1920x1080, Seitenverhältnis von 16:9

## VIDEO-AUSGANG (1)

- 1 x HDMI

## AUDIO-AUSGANG (1)

- 1 x HDMI

## BENUTZERSCHNITTSTELLE & FUNKTIONEN

- Vereinfachte Benutzeroberfläche
- Administrationssteuerelemente über grafische Benutzeroberfläche
- Unterstützung für viele Sprachen
- Gemeinsame Warteschlange für mehrere Benutzer
- Ultraschallkopplung (Desktop; Google Chrome™-Browser erforderlich)

## UNTERSTÜTZTE BROWSER/

### BETRIEBSSYSTEME

- Bildschirmfreigabe ist mit der Lifesize Chrome-Erweiterung über Google Chrome („Lifesize Screen Share and Scheduler“) oder über Geräte, die Apple® AirPlay® unterstützen, möglich
- Dateiaustausch und Videostreaming sind mit allen unterstützten Browsern möglich
  - macOS®: Chrome, Safari®
  - Windows®: Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge™
  - iOS: Safari
  - Android™: Chrome

## SYSTEMMANAGEMENT

- Web-Schnittstelle
- Verwaltungskonsole
- Eigene URLs
- Automatische Software-Updates

## VERSORGUNGSANSCHLUSS

- Stromversorgung mit 5 V/DC, 2 A über AC/DC-Netzteil (mitgeliefert)
- Eingang: 100–240 V/AC, 50/60 Hz

## UMGEBUNG

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15–85 %, nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur: -20–60 °C
- Lagerluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

## GERÄTEABMESSUNGEN

- Länge: 97 mm
- Breite: 81 mm
- Höhe: 44 mm
- Gewicht: 0,1 kg

## ZULASSUNGSNUMMER

- Lifesize Share = LFZ-038

Ausgewählte Funktionen und Eigenschaften sind optional und separat erhältlich.

Die Preise und Verfügbarkeit von Lifesize Share und kompatiblen Drittanbieterprodukten können sich von Land zu Land unterscheiden.